

硬貨選別計数機 DC-11

新500円硬貨対応



混合金種を正確に選別処理するスタイリッシュデザイン

便利な5つの特徴

混ざった硬貨を自動選別

金種毎枚数、
合計金額などワンタッチ表示

操作ボタン
見やすい表示で簡単操作

コンパクト設計で
どこでも使用可能

バッチ機能付き



◆混合硬貨を選別・計数◆



◆見やすいディスプレイ表示◆

製品仕様 硬貨選別計数機 DC-11

計数金種	国内発行硬貨6金種(1円、5円、10円、50円、100円、500円)
計数速度	450枚/分(1円、50円硬貨計数時)
ホッパー容量	100円硬貨時 400枚
計数処理	混合硬貨を選別・計数し、金種別にコインボックスへ収納
表示器	数字表示器 6桁、トータルランプ1個、金種モニターランプ6個、表示切替ランプ(金額、枚数)各1個、バッチ処理ランプ1個
操作スイッチ	主電源スイッチ、電源スイッチ、計数(スタート/ストップ)スイッチ、バッチ処理スイッチ、バッチUPスイッチ、バッチTABスイッチ、表示切替スイッチ、金種切替スイッチ、メモリスイッチ、クリアスイッチ
表示内容	金種別枚数、金額、合計金額、金種別総枚数、総金額、総合計金額
諸機能	オートストップ機能、カバーオープストップ機能、レールワイパー機能、バッチ機能(設定は3パターン可、50枚固定、全金種任意枚数、硬貨種別任意枚数)
外形寸法	[W]470 × [D]210 × [H]257mm
重量	8.0kg
電源	AC100V ± 10% 50/60Hz
消費電力	待機時 5W、動作時 10W

※本製品は改良のため断りなく外観、仕様を変更することがあります。